



Guida rapida Utente/Installatore per visualizzare da APP iVMS-4500 le immagini live e playback dei registratori HIKVISION abilitati al Cloud.

N.B. con il termine registratori si intendono DVR, NVR e qualsiasi "macchina" di registrazione Hikvision.

TechnicalMarss

N. 030 del 27.05.2015

Note importanti

L'APP iVMS-4500 di Hikvision è gratuita e disponibile su piattaforma iOS, Android e Windows Phone.

Prima di eseguire queste istruzioni vi invitiamo a scaricarla dallo store di riferimento del vostro Smartphon o tablet. Effettuate la ricerca nello store come iVMS-4500.

Assicurarsi che il registratore che state installando abbia la funzione Cloud, altrimenti eseguire l'aggiornamento se disponibile.

Grazie alle potenzialità del Cloud di HIKVISION, non sarà necessario effettuare alcuna programmazione sul vostro router.

Sfruttando la caratteristica DHCP, che sul registratore è abilitata di default, non sarà necessario effettuare alcuna programmazione di rete sul registratore.

Sarà necessario che l'utente faccia una registrazione sul sito <u>www.ezviz7.com</u>. Questa operazione si può effettuare in maniera più semplice direttamente dall'APP iVMS-4500.





Controllo dei parametri di rete del registratore

Come anticipato non è necessario effettuare alcuna programmazione di rete. È consigliato però, accertarsi che sul registratore il Cloud EZVIZ e la funzione DHCP siano abilitati.

Nel menù Configurazione-> Rete accertarsi di avere le seguenti spunte:

Cenerale Ce	Extranet Access Gr Abilita EZVIZ Cloud P2 Enable Stream Encryp Verification Code Abilita DDNS Tipo DDNS Indirizzo Server Nome Dominio DVR Nome Utente Password	enerale PPPOE NTP Email SNMP NAT Altre impostaz 2P ption KMCWIN HIDDNS www.hik-online.com dyrhdmarss
 Rete > Allarme RS-232 > Vista Live △ Anomalle at Utente 	Abilita EZVIZ Cloud P2 Enable Stream Encryp Verification Code Abilita DDNS Tipo DDNS Indirizzo Server Nome Dominio DVR Nome Utente Password	2P I ption KMCWIN HIDDNS Www.hik-online.com dyrhdmarss
 Allarme RS-232 Vista Live Anomalie Utente 	Enable Stream Encryp Verification Code Abilita DDNS Tipo DDNS Indirizzo Server Nome Dominio DVR Nome Utente Password	ption KMCWIN KMCWIN HIDDNS www.hik-online.com dvrhdmarss
■ RS-232 > Vista Live ▲ Anomalie & Utente	Verification Code Abilita DDNS Tipo DDNS Indirizzo Server Nome Dominio DVR Nome Utente Password	KMCWIN HIDDNS www.hik-online.com dvrhdmarss
 > Vista Live ▲ Anomalie ▲ Utente 	Abilita DDNS Tipo DDNS Indirizzo Server Nome Dominio DVR Nome Utente Password	HIDDNS www.hik-online.com dvrhdmarss
Anomalie	Tipo DDNS Indirizzo Server Nome Dominio DVR Nome Utente Password	HIDDNS www.hik-online.com dvrhdmarss
▲ Anomalie ▲ Utente	Indirizzo Server Nome Dominio DVR Nome Utente Password	www.hik-online.com dvrhdmarss
utente	Nome Dominio DVR Nome Utente Password	dvrhdmarss
	Nome Utente Password	
	Password	

Cloud abilitato!

Generale							
	Extranet Access Gene	rale PPPOE	NTP	Email	SNMP	NAT	Altre impostazio
Rete	> Tipo NIC	10M/100M/10	DOOM AU	to			
Allarme	Abilita DHCP	~					
RS-232	Indirizzo IPv4	192.168.1	.141				
	Sottorete IPv4	255.255.255	5.0				
	Gateway IPv4	192.168.1	.1				
Anomalie	Indirizzo 1 IPv6	fe80::c256:e3	ff:fe16:5	08c/64			
utente	Indirizzo 2 IPv6						
	Default Gateway IPv6						
	Indirizzo MAC	c0:56:e3:16:5	0:8c				
	MTU (Bytes)	1500					
	Server DNS Pric.	8.8.8.8					
	DNS Secondario						

DHCP abilitato!

Chiaramente se l'amministratore di rete dove state installando il registratore vi impone un indirizzo IP specifico, disabilitate il DHCP ed impostate un indirizzo fisso.





Registrazione utente al servizio EZVIZ Cloud di HIKVISION

La registrazione utente al servizio è possibile farla o attraverso il sito <u>www.ezviz7.com</u> o attraverso l'APP iVMS-4500. È importante sapere che durante la registrazione al servizio Cloud Ezviz vi verrà inviata una mail con un link da confermare, per cui prima di effettuare la registrazione assicurarsi di avere una connessione ad internet per scaricare la posta elettronica.

Di seguito le procedure per la registrazione al servizio Ezviz Cloud tramite l'APP iVMS-4500: Dopo aver avviato l'APP.....

1. Cliccare su 3 ITA LTI 16:09 Nome L Login Imm. & Video Impostazioni EZVIZ Cloud P2P Configurazione 2. Cliccare su 16.00 Impostazioni EZVIZ Cloud P2 Nome Utente/Email Login automatico Password scordata Registra





3. Inserire una mail valida Compilare il Verification Code Cliccare su

Email Verification Code
Verification Code
Ottieni codice di verifica

4. Inserire il Verification Code ricevuto via mail nell'apposito campo Cliccare su

•••••• 3 ITA LTE 16:20 🛛 🔻 57% 🗖
(←) Immettere il codice di verifica
Verification Code
Immettere il codice di verifica ricevuto dalla email associata. gianluigi.stefanelli@gmail.com
Prossimo





 Compilare il campo Nome Utente (non può essere la mail) Inserire una password (deve contenere almeno un numero) Confermarla Cliccare su

●●○○○ 3 ITA LTE 16:21 🎯 🛞 57% 💻
E Impostazioni account
Nome Utente
Password
Conferma Password
Fine

 Inserire o il nome utente creato al punto 5 o la mail che avete utilizzato per la registrazione Inserire la password creata al punto 5 Spuntare Login automatico Cliccare su

30	
	••••••• 3 TIA LIE 11:48 ¥ 58%
	(=) Impostazioni EZVIZ Cloud P2P
	Nome Utente/Email
	Password
	✓ Login automatico Password scordata
	Login
	Pogiatra
	Registra





 Quando visualizzate questa schermata significa che siete loggati al servizio Ezviz Cloud di HIKVISION Ora è necessario caricare nell'APP il registratore che dovete gestire Quindi Cliccare su



Si attiverà la fotocamera del vostro smartphone
 Effettuate la scansione del numero seriale (potrebbero occorrere diversi secondi)
 Oppure cliccate su per inserirlo manualmente







9. Se il dispositivo è online, comparirà la seguente schermata Cliccare su

••∞∞ 3 ITA LTE 17:36 • ¥ 44% ■_ ← Nuovo Disp
484921719
Search
중드述 DS-7308HQHI-SH(484921719) (+

10. Comparirà le seguente schermata

L'APP vi chiede di inserire un ulteriore Verification Code che troverete su un etichetta sotto il registratore. Se non la trovate immettete ABCDEF Cliccare su

••••• 3 ITA LTE 17:42 🛛 🕉 43% 💶
E Nuovo Disp
DS-7308HQHI-SH(484921719) Immettere il codice di verifica indicato sull'etichetta del dispositivo. Immettere ABCDEF in mancanza del codice di verifica. Codice o verifica dispositivo Annulla Conferma
QWERTYUIOP
ASDFGHJKL
► Z X C V B N M 🛛
123 😧 👰 spazio invio





●●●●● 3 ITA LTE 17:54 ● \$ 40% ■→
(=) Impostazioni E //IZ Cloud P2P (+)
DS-7308HQHI-SH(484921719)
Account ••••⊙ 3 ITA LTE 17:54 ♥ ≹ 40% ■□→ ⓒ Info Dispositivo
Nickname DS-7308HQHI-SH(484921719)
Nr. telecamera 18

Conclusioni

Chiaramente per collegarsi e gestire nuovamente il dispositivo tramite l'APP non sarà più necessario registrarsi al servizio Cloud ne inserire Verification Code.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico ai seguenti recapiti:

MARSS IP & Security srl Via De Gasperi, 150 - 73030 Tiggiano (Le) - Italy Tel +39 0833 532020 E-mail: <u>tecnico@marss.eu</u>